

BOOSTi

Headphone Amp

AUDIOWERKZEUG

100% MADE IN GERMANY



- Ideal als Booster für Smartphones, Tablets, MP3 Player
- Hochwertige Bauteile und Verarbeitung
- Klangoptimierte Elektronik
- Stereo-Klinke & Cinch-Eingänge
- Grundverstärkung variierbar
- Betriebs- & Übersteuerungs-LED
- Kaskadierung möglich
- Kompaktes, robustes Aluminiumgehäuse

Der für Studio- und Bühnenanwendungen konzipierte Kopfhörerverstärker BOOSTi bietet hervorragende klangliche Eigenschaften und audiophile Qualität im Kompaktformat. BOOSTi ist sowohl als Klang- und Leistungsverbesserer für vorhandene Systeme, als auch als eigenständiger Kopfhörerverstärker geeignet. Parallele Buchsen an der Rückseite ermöglichen das Kaskadieren mehrerer Verstärker.

Technische Daten:

Eingänge:	6,3mm Stereo-Klinke und L/R Cinch, 10k Ω
Ausgänge:	Zwei parallele 6,3mm Stereoklinken-Leistungsausgänge
Leistung pro Kanal:	2,2 Watt @ 0,1% THD+N (an 50 Ohm)
Grundverstärkung:	+6dB / +20dB umschaltbar (interner Jumper)
Übersprechen:	-106dB @ 1kHz unbelastet, -77dB @ 600 Ohm und +21dB Input
THD+N:	0,0035% @ +21dB / 0,00025% @ 0dBu
Frequenzgang:	2Hz - 110kHz -3dB / 0Hz - 80kHz -0,02dB
Stromversorgung:	Externes Steckernetzteil 15V AC – 500mA
Maße (B/H/T):	80mm/50mm/120mm
Gewicht:	490g BOOSTi + 560g Netzteil



AUDIOWERK e.Kfm. | Hunsrueckstr.28 | 55595 Hargesheim - Germany
Fon +49 (0) 671 - 21 35 420 | Fax +49 (0) 671 - 21 35 419
info@audiowerk.eu | www.audiowerkzeug.de

Info: audiowerkzeug.de